

# KAANSKY

“kendi fabrikası, kendi markası”

## Analoq HD Kamera

### AHD DVR KAYIT CİHAZI KST-8304 {4 Kanal} HYBRID

#### ➤ VIDEO ÖZELLİKLERİ;

- ✓ 4 Kanal BNC girişi
- ✓ 1 Kanal TV-Out girişi
- ✓ 1 Kanal VGA girişi
- ✓ **1 Kanal HDMI girişi**
- ✓ **4 x 720P Kanal Modu belirleyebilme**
- ✓ **2 x 720 ve 2 x 960H Kanal Modu belirleyebilme**
- ✓ **4 x 960H Kanal Modu belirleyebilme**
- ✓ **Slayt düzeninde ekran geçişleri tanımlayabilme {Video Slayt}**
- ✓ **Belirlenen Saat dilimleri arasında renk tanımlamaları yapabilme {06:00 – 07:00 sadece Siyah/Beyaz kayıt yap şeklinde ayarlayabilme vb gibi.}**

#### ➤ SES ÖZELLİKLERİ;

- ✓ 4 Kanal Ses girişi
- ✓ 1 Kanal Ses çıkışı

#### ➤ ALARM ÖZELLİKLERİ;

- ✓ 4 Kanal Alarm girişi
- ✓ 1 Kanal Alarm çıkışı
- ✓ **4 Kanal Alarm Mod'ları tanımlayabilme**

#### ➤ KAYIT ÖZELLİKLERİ;

- ✓ **4 Kanalı aynı anda tek ekranda izleyebilme**
- ✓ 4 Kanal Video kayıt yapabilme
- ✓ **4 Kanal Ses kayıt yapabilme**
- ✓ 4 Kanal Alarm kayıt yapabilme
- ✓ Alarm, Manuel, Otomatik ve Harekete Duyarlı kayıt yapabilme
- ✓ Kayıt Yedekleyebilme {Media Player veya QuickTime ile izleyebilme}
- ✓ **Kayıt Dosyalarının sürelerini belirleyebilme {60'ar dk veya 40'ar dk gibi}**
- ✓ **HDD dolduktan sonra otomatik üzerine yazabilme ve kayıt devamlılığı**

#### ➤ PTZ ÖZELLİKLERİ;

- ✓ Hareket Bölgesi tanımlayabilme
- ✓ Baut Oranı: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
- ✓ Veri Biti: 5, 6, 7, 8
- ✓ Durdurma Biti: 1, 2
- ✓ Parite Değeri: Artan, Düz, İşaretli Alan, Boşluk
- ✓ **Protokol: Tüm Protokolleri destekleyebilme**

#### ➤ AĞ ÖZELLİKLERİ;

- ✓ 1 x RJ45 Ethernet Bağlantı girişi
- ✓ IP Filtreleme
- ✓ E-Mail ile Kullanıcı Bilgilendirme
- ✓ **3G desteği**
- ✓ **Kablosuz Router Bağlantı desteği**
- ✓ **FTP Bağlantısı uyarlayabilme**
- ✓ **SABİT IP OLMADAN İZLEYEBİLME**

- ✓ **P2P Bulut Sunucu {Cloud Server} ile uzak izleyebilme ve P2P Bulut Sunucu sayesinde, QR Code ile Mobil'e otomatik kurulum ve yükleme desteği**
- ✓ Mobil İzleme desteği {IOS ve Android}
- ✓ **Mobil İzleme Tek Ekranda {Maksimum: 4 Kanal}**
- ✓ **Gerçek Zamanlı izleyebilme**
- ✓ Ağ Üzerinden izleyebilme {5 Kullanıcı}
- ✓ CMS Yazılımı Uzak izleme desteği {8 Kullanıcı}
- ✓ Ağ Üzerinden Download desteği {4 Kullanıcı}
- ✓ **Cep Telefonundan Kayıtları izleyebilme**
- ✓ **Cep Telefonuna Kayıt yapabilme ve Ekran görüntüsünü {Anlık Resim} alabilme**
- ✓ **Cep Telefonundan Gerçek Zamanlı Ses alabilme**

#### ➤ **GENEL ÖZELLİKLERİ;**

- ✓ **3 x USB Bağlantı girişi**
- ✓ **2 x 4TB SATA HDD Bağlantısı {Maksimum: 8TB}**
- ✓ Sistem Üzerinde Çevrimiçi Kullanıcıları anlık görüntüleyebilme
- ✓ **Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme {Belirli Kanalları İzletebilme, Ağ Üzerinden İzletebilme, Belirlenen Kanalın Kayıtlarını izletebilme, HDD Yetkilendirmesi, vb.} tüm fonksiyonlarda tek tek kullanıcı yetkisi verebilme**
- ✓ Sistemi Belirlenen Tarihte {Hergün, Her Pazartesi, Her Salı, Her Çarşamba, Her Perşembe, Her Cuma, Her Cumartesi, Her Pazar} Otomatik yeniden başlatma özelliği
- ✓ Menü Saydamlığı ayarlayabilme
- ✓ Kanal Adı değiştirebilme
- ✓ Süre Başlığı görüntüleyebilme
- ✓ Kanal Başlığı görüntüleyebilme
- ✓ Boot Sihirbazı {Cihazın her açılışında, Bulut Sunucusunun Aktif/Pasif} olduğunu gösteren pencerenin açılması veya açılmaması durumunu ayarlayabilme
- ✓ Seri Numarası gösterebilme
- ✓ Çözünürlük ayarlayabilme {Maksimum: 1920x1080}
- ✓ TV Ayarları Maksimum: {Genişlik: 704 / Yükseklik: 576}
- ✓ Kanal Başlığını İstenilen Bölgeye taşıyabilme özelliği
- ✓ **Otomatik Kapanma Zamanı tanımlayabilme {Maksimum Süre: 60dk}**
- ✓ **Sınırsız Kullanıcı Ekleyebilme {admin grubu}**
- ✓ **Admin Yetkisi: 41 Özelliğe Ayrı Ayrı Kullanıcı Yetkisi tanımlayabilme**
- ✓ **User Yetkisi: 16 Özelliğe Ayrı Ayrı Kullanıcı Yetkisi tanımlayabilme**
- ✓ **Grup Açma ve Yetki Belirleme, Açılan Gruba Kullanıcı ekleyebilme**